

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



ПШТАМП  
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда	Название СЦ

**Внимание!**

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: [www.rvigroup.ru](http://www.rvigroup.ru)

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61  
Звонок бесплатный по всей территории РФ

**АО «ЭрВиАй Групп»**

**СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР**

**RVi-1NSM24G-4C**



**ПАСПОРТ**

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1  
2020г.

## 1. Основные сведения об изделии

Сетевой коммутатор – RVi-INSM24G-4C предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов, а также передачи питания с использованием технологии PoE. Устройство может быть сконфигурировано при помощи персонального компьютера, через web-интерфейс, а также имеет разъемы для подключения SFP-модулей для передачи данных по опτικο-волоконному кабелю.

## 2. Основные технические данные

RVi-INSM24G-4C		
Сеть	Общее количество портов	32
	Количество портов с PoE	24 10Base-T/100Base-TX/1000BASE-T
	Количество Ethernet-портов	4 Combo (Gigabit Ethernet/SFP)
	Консольный порт	Да
	Максимальная дальность передачи сигнала	100 м
Производительность	Коммутационная матрица	56 Гбит/с
	Скорость коммутации пакетов	40.32 Mpps
	Размер буфера пакетов	4.1 М
	Размер таблицы MAC-адресов	8К
Параметры PoE	Стандарты PoE	802.3af/802.3at/Hi-PoE*
	Максимальная мощность на порт	48 Вт**
	Бюджет PoE	370 Вт
	Watchdog PoE	Да
Стандарты и функции	Тип управления	L2
Эксплуатация	Электропитание	AC 110...240 В, 5.2 А, до 30 Вт
	Грозозащита PoE портов	3 кВ
	Защита от перенапряжения сети	1.5 кВ
	Предохранитель	F1, F2 6.3 А
	Диапазон рабочих температур	-20°C... +55°C
	Габаритные размеры	440(Ш)х290(Г)х45(В) мм
	Вес	3600 г

\* Стандарт Hi-PoE поддерживает только первый и второй сетевой порт

\*\* Значение указано для первого и второго сетевого порта, для остальных - до 30 Вт

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

## 3. Комплект поставки

Сетевой коммутатор	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
Кронштейны для крепления в 19" стойку	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.

## 4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током сетевой коммутатор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция сетевого коммутатора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

## 5. Сведения об утилизации

Сетевой коммутатор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

## 6. Транспортировка и хранение

Сетевые коммутаторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с сетевыми коммутаторами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

## 7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие сетевого коммутатора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи сетевого коммутатора.

Хранение сетевого коммутатора в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену сетевого коммутатора. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

## 8. Габаритные размеры

